


IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.

Minimum 90° C supply conductors.



U212146 Rev. B 08/06

INSTALLATION FIGURES

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

FIGURES DE LA INSTALACIÓN

FIGURES D'INSTALLATION

Lamps & Mounting Hardware Included

LISTA DE EMBALAJE

Description	Quantity
1) Hexnut	1
2) Ground Wire	1
3) Lock Washer	1
4) Canopy	1
5) Nipple	1
6) Coupling Assembly	1
7) Crossbar	1
8) 1" Screws*	2
9) 1-1/2" Screws*	2
10) Finials	2
11) Cord Retainer	1
12) Ball Nut*	12
13) Clear Washer	12
14) Ballast	1
15) Glass Panel	12
16) Wirenut*	3
17) Lamp	1

*Contained in Part Packs

Lámparas y Herraje para Montaje Incluidas

LISTE DES PIÈCES

Description	Quantité
1) Ecrou hexagonal	1
2) Fil de mise à la terre	1
3) Ecrou de blocage	1
4) Pavillon de recouvrement	1
5) Tige filetée	1
6) Assemblage raccord	1
7) Traverse	1
8) Vis de 1 po*	2
9) Vis de 1-1/2 po*	2
10) Faîteau	2
11) Arrêt du cordon	1
12) Bouton sphérique*	1
13) Rondelle claire	12
14) Ballast	1
15) Panneau de verre	12
16) Capuchon de connexion*	3
17) Lampe	1

*Compris dans les sacs d'emballage

Lampes et Quincaillerie de Montage Incluses

STEP-BY-STEP GUIDE

1. Remove fixture components and parts pack(s). Check that all parts are included. See Page 2.

Warning: Safely dispose of packaging materials.
Note: Turn off power at circuit breaker box!

2. Determined desired length of cable. To adjust height, unscrew Hexnut (1) and remove Ground Wire (2) and Lock Washer (3). Unscrew Nipple (5) then push/pull cord and wire through Coupling Assembly (6) until desired length is obtained. See Fig. 2. It may be necessary to relocate Cord Retainer (11) by loosening phillips head Screw to desired location and then tightening the Screw.

3. Reassemble Nipple (5), Lock Washer (3), Ground Wire and Hexnut. If wires exceed 6" from back of Canopy (4) cut to 6" length and strip end to expose 1/2" of bare wire.

4. Fully thread two 1" Screws (8) into the center hole of three holes on either side of Crossbar (7) (Note: Hold Crossbar with green Screw head facing towards front and insert Screws from back to front). See Fig. 3.

5. With the power turned off, mount Crossbar to junction box by inserting two 1-1/2" Screws (9) through slots in Crossbar (Note: Green Screw head is facing towards you). See Fig. 3.

Assistance may be required to support fixture during installation.

6. Lift Fixture up to junction box and support fixture while making wire connections.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

7. Ground fixture by connecting the green striped ground wire from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut. (If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods).

8. Use Wirenuts (16) to connect black striped fixture wire to the black power supply wire and white striped fixture wire to the white power supply wire. See Fig. 1.

FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.
Note: make sure no wires are exposed.

9. Tuck wires and wire cable into junction box.

10. Secure fixture to junction box by aligning holes in Canopy over Screws protruding from Crossbar and secure with Finials (10).

11. Insert Lamp (17) by aligning pins on Lamp to those in Ballast (14) and pushing Lamp up. Do not twist Lamp! (To remove Lamp, pull Lamp out of Ballast without twisting.) Make sure lamp is securly positioned.

12. Turn on electricity at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

13. Remove all Ball Nuts (12) from each of the metal arms on the fixture assembly.

14. Carefully install Glass Panels (15) on shorter rope first as shown (with one clear Washer on back side of each panel) Secure with Finial. See Fig. 4.

Note: Install panels on all the short arms first. Then repeat process for all longer arms.

Note: Do not screw Finials too tight, this may cause the Glass Panels to crack and/or flare outwards.

Trouble Shooting Guide
If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- Verify that correct lamp is used.
- Make sure lamp is properly seated in socket.
- Replace defective lamp(s).
- Verify that fixture is wired properly.
- Verify that fixture is grounded correctly.
- The line voltage at the fixture is correct.
- Twist ballast clockwise to verify that ballast is properly seated in ballast socket.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

For best results, glass panels should be washed with soap or a mild detergent such as Zep® Foaming Glass cleaner and a lint-free cloth. Do not use harsh materials like scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

To replace the Ballast: Turn off electricity at fuse or circuit breaker box. Remove as many glass petals as needed to access the ballast. Grasp the Ballast and rotate counterclockwise to disconnect Ballast from Ballast socket. Obtain replacement ballast and reinstall in reverse order.

For availability of replacement parts contact Technical Support or visit:
LIGHTAHOME.COM
Learn to light your home like a pro!

GUÍA DE PASO-A-PASO

1. Saque los components del luminario y paquete (s) de piezas. Asegure que todas las piezas esten incluidas. Vea Pagina 2.

Advertencia: Para seguridad deseche los materiales de embalaje.

Nota: ¡Apague la electrizada en la caja de cortacircuitos!

Ensamblaje del luminario:

2. Determine la longitud de cable deseada. Para ajustar la altura, desenrosque la Tuerca Hexagonal (1) y quite el Alambre de Conexión a Tierra (2) y Arandela de Cierre (3). Desenrosque la Entrerosca (5) entonces empuje el cordón de tirón y alambre a través del Ensamblaje del Acoplador (6) hasta que obtenga la longitud deseada. Vea Fig. 2. Puede que sea necesario reubicar el Retenedor del Cordón (11) soltando el tornillo de cabeza Phillips a la ubicación deseada y luego apretando el tornillo.

3. Ensamble de nuevo la Arandela de Cierre (3) de la Entrerosca (5). Conecte a Tierra y la Tuerca Hexagonal. Si la longitud de los alambres excede 6" de la parte trasera del Espaciador de sobrecielo (4) córtelos a una longitud de 6" y quite material aislante del extremo para exponer 1/2" de alambre descubierto.

4. Enrosque completamente dos Tornillos 1" (8) en el agujero de centro de los tres agujeros a ambos en cada lado de la Barra Transversal (Nota: Sostenga la Barra Transversal con la cabeza del tornillo verde mirando hacia el frente e inserte los Tornillos de la parte de atrás hacia el frente). Vea Fig. 3.

5. Con la electricidad apagada, monte la Barra Transversal a la caja de ensambladura insertando dos Tornillos de 1-1/2" (9) por ranuras en la Barra Transversal (Nota: La Cabeza del Tornillo Verde mirando hacia usted). Vea Fig. 3.

Puede que necesite ayuda a sostener el luminario durante la instalación.

6. Levante Luminario hacia arriba a la caja de ensambladura y sostenga el luminario mientras este haciendo las conexiones de los alambres.

CUIDADO DEI ALAMBRADO Y OPERACION DEL LUMINARIO:
Conecte luminario a los alambres de suministros alambres clasificados a por lo menos 90°C (194°F). No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

7. Ponga a tierra el luminario conectando el cable de cobre descubierto de toma de tierra del luminario al cable de cobre descubierto de toma de tierra de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambre. (Si el alambrado de la casa no incluye un cable de toma de tierra, consulte su código eléctrico local para los métodos aprobados para hacer tierra).

8. Use Capuchones de Alambre (3) para conectar el alambre negro rayado del luminario al alambre de suministro de electricidad negro y el alambre blanco rayado del luminario al alambre blanco de suministro de electricidad. Vea Fig. 1.

9. Meta los alambres y el cable en la caja de ensambladura.

10. Asegure el Luminario a la caja de ensambladura alineando los agujeros en el Espaciador de Sobrecielo sobre los tornillos que sobresalen de la Barra Transversal y asegure con Finials (10).

11. Inserte la Lámpara (17) alineando las clavijas en la ámpara con aquellas en el Balastro (14) y Empuje la Lámpara hacia arriba. ¡No tuerza la lámpara! (Para quitar la ámpara, hale la lámpara del Balastro sin torcerla). Cerciórese que la lámpara este asentada firmemente

12. Encienda la electricidad en la caja de fusibles o cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

13. Quite todas las Tuercas de Pelota (12) de cada uno de los brazos de metal en el Ensamblaje del Luminario.

14. Instale con cuidado los Paneles de Vidrio (15) en la saga más corta primero como mostrado y asegure con un Finial. Vea Fig. 4.

Nota: Instale panels a todos los brazos cortos primero. Entonces repita el proceso para todos las brazos más largos.
Nota: No enrosque los finials demasiado apretados, esto puede causar que el panel de cristal se raje y/o ensanchado.

Para mejores resultados, los paneles de cristal se deben lavar con jabón o un detergente suave como limpiador Zep® Foaming Glass y una tela sin pelusas. No use materiales ásperos como almohadillas o polvos de restregar o virutas de acero o papel abrasivo.

Guía de Localización de Averías
Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
- Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
- Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s)
- Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
- Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
- El voltaje de la línea en el luminario este correcto
- Tuerza el balastro hacia su derecha y verifique que el balastro este correctamente asentado en el enchufe del balastro.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

Para reemplazar el Balastro: Apague la electricidad en caja de fusibles o cortacircuitos. Destornille el Anillo de Cerradura del Balastro y quite la Pantalla de Cristal. Agarre el Balastro y gire hacia su izquierda para desconectar el Balastro del enchufe del Balastro. Obtenga el Balastro de reemplazo y instáelo en la orden inversa.

Para una conexión apropiada, coloque un capuchón de alambre sobre los alambres, gire hacia su derecha hasta que quede apretado.

Nota: Asegúrese que ningunos de los alambres estén expuestos.

Page 2

Page 4

Page 5